JX-17D

AM 500mW/100mW 8ch
Japan Citizen Band Transceiver
"17" is coming back soon!!

アナログ指針式 S メーター ▼
（電球色 LED バックライト
On/Off 切替式）

SCIENTEX 公認
JCBT-17A
強化版後継機



10 段式ステンレス
ロッドアンテナ ▶
伸長 1880mm
（先端ロッド径φ4.4mm）

◀ 大口径φ77mm
スピーカー内蔵

▼ PTT 付き
ダイナミック型
ハンドマイク付属

▲
底面 1/4-UNC ネジ穴
市販カメラ三脚利用可能

技 適
新スプリアス
基準 CLEAR

特 長

受信系 RF-AGC 回路を大幅に強化
感度を損なわずに近距離/強い局の復調を改善
受信帯域幅は 3 段階切替式
実績ある強固な変調 Envelope 制御回路，高効率
E 級終段，PWM 変調器をさらにブラッシュアップ
新技適の基準も余裕で満たすクリーンな電波と
深くて明瞭な変調を両立

単 3 Ni-MH/アルカリ乾電池×8 本内蔵可能
背面電池フタの突起を無くし，フラット化
外部電源端子φ5.5×2.1mm（DC9.6～12V 推奨）
送信時は変調器/終段の電圧を内蔵 DC/DC Conv.
で安定化，電池電圧の違いによる出力の低下を
完全に排除，受信時は自動停止でノイズレス
空中線電力 500mW/100mW 切替式

TST TENRYU SPACE TRANSMISSION

新スプリアス基準対応　日本国内専用　市民ラジオ
免許・資格・登録　不要

税込販売価格　近日発表



PRE	受信 RF ゲイン切替（通常最大感度，SR-01X の ATT スイッチと類似）
FIL	受信帯域選択
SQL	スケルチ設定
RSQ	逆スケルチ(Reverse SQL)設定
LED	メーターのバックライト On/Off
THR	残量警告用 アルカリ/Ni-MH 選択
PWR	送信出力 500/100mW 切替

▲ 黄色 MENU 飛び出し位置では，メインダイヤルは通常通りチャンネル(8 波)の選択
黄色 MENU 押下時は設定機能選択モード ， SELECT 押下するたびに設定内容を切替



▲ 市販のカメラ用小型三脚と組み合せた例

コンパクトポータブル機のメリット

✅アンテナを展開したまま，長時間のワッチを継続したい運用状況でも本体から手を離して疲労を軽減

✅手になじむクラシカルなデザインのハンドマイクを自然な姿勢で握って送信，手元のログブック記入も楽々

✅外部電源を接続すれば電池残量を気にせず長時間稼働市販の 12V 密閉型鉛バッテリーも使用可能

✅運用者の手前側へ向く大口径の内蔵スピーカーの迫力筐体はスピーカーエンクロージャーの機能も兼ねて音割れしにくくクリアで豊かな受信音を確保

2017 年 JCBT-17A に装備された底面のカメラ三脚用ネジ穴は好評となり，2020 年代になると大手メーカー製アマチュア無線用ポータブル機にも採用され，広く無線家に知られて活用されるようになりました

JX-17D その他の仕様等

電波型式	A3E（終段ドレイン振幅変調）	電圧	(側面)外部電源入力端子 DC9.0～14.0V
周波数	26,968 ～ 27.144MHz 国内市民ラジオ割当て 8 波	寸法	本体外形 幅 126×高さ 270×奥行 66mm (アンテナ部分と突起物を除く)
付属品	専用ダイナミックハンドマイク 1 個 動作確認用単 3 アルカリ乾電池 8 本 取扱説明書 1 冊	重量	無線機本体 約 1,550 g 付属ハンドマイク 約 170 g (参考 市販単 3 アルカリ電池 ×8 本 約 200 g)

※カメラ用三脚やカメラ用肩掛けストラップは付属しません。 必要に応じて別途，市販品をご用意ください。
細部の仕様や外観は改良のため予告なく変更となる場合があります。

設計・開発・製造　株式会社天竜空間伝送　Tenryu Space Transmission Corp.
販売代理店　株式会社サイエンテックス　オンラインショップ　https://www.scientex-radio.jp/